


ASENNUSOHJE INSTALLATION GUIDE

NIMI: PEN / PE+N-LIITIN Al/Cu 35-240 mm² / PEN / PE+N-CONNECTOR Al/Cu 35-240 mm²

KOODI: 021804

Un: 690 V

MOMENTTI: 1,5-3,5 Nm (1,5-4 mm²) 26 Nm (35-120 mm²) 55 Nm (150-240 mm²)
TORQUE:



KIRISTYS- JA VASTAMOMENTTI
TIGHTEN- AND REVERSE TORQUE

Hienosäikeisten johtimien asennuksen yhteydessä suosittelemme käytettävän johtimien suojaholkkia.

Suosittelimme kytkentärasvan käyttöä johtimien asennuksen yhteydessä.

Protection ferrules of conductors are recommended to be used in installations with flexible conductors.

Grease of connection are recommended to be used in installations with conductors.

JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA
AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR

	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	35 mm ²	50 mm ²	70 mm ²	95 mm ²	120 mm ²	150 mm ²	185 mm ²	240 mm ²
Cu	2	1	1	3	3	3	2	2	1	1	1
Al	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Yleensä samaan johtimien kytkentätilaan saa kytkeä enintään kolme vierekkäistä standardipoikkipinta-alan Cu-johdinta. Jokaisella keskukseen tulevalla ja lähtevällä nolla- ja suojajohtimella on oltava oma johtimien kytkentätila (SFS 6000: 1999 kohta 810.2.6).

In general at same connection space of conductor can connect at most three nearest standard cross-section area Cu-conductors. In centre every input and output neutral- and protective conductors must be own connection space of conductor (SFS 6000: 1999 paragraph 810.2.6).