

## 115 Brzęczyk + światło ciągłe

- Brzęczyk piezoelektryczny zintegrowany z lampą
- Nadający się do wbudowania w tablicę rozdzielczą

### Specyfikacja techniczna

Wymiary (śr. x wys.):	43 x 68,5 mm
Obudowa:	ABS
Klosz:	przezroczysty poliwęglan
Mocowanie:	centralny otwór. 28 mm
Podłączenie:	konektory płaskie 6,3 x 0,8 mm
Częstotliwość dźwięku:	około 2400 Hz
Cykl pracy:	100%
Napięcie zasilania:	24 V $\equiv$
Pobór prądu:	220 mA



### Dane do zamówienia:

<b>Napięcie</b>	<b>24 V <math>\equiv</math></b>
<b>Pobór prądu</b>	<b>220 mA</b>
czerwone	115 168 15
żółte	115 368 15

